
tyco Electronics

GELSNAP

Соединительная муфта для телефонных кабелей не содержащихся под избыточным давлением

TELECOM OUTSIDE PLANT

- Препятствует проникновению влаги, что достигается благодаря использованию нетекучего геля, находящегося под постоянным давлением
- Существуют муфты трёх размеров, предназначенные для герметизации соединений кабелей ёмкостью до 30 пар
- Муфту быстро и легко монтировать
- Не требуется специальных инструментов для инсталяции
- Может применяться в самых разнообразных условиях окружающей среды
- Возможны различные конфигурации муфты (тупиковая, проходная и разветвительная)
- Простой и чистый демонтаж




GELSNAP

GELSNAP

Размеры. Информация для заказа

Размеры приведены в мм.



Маркировка	Макс. диам. кабеля	Мин. диам. кабеля	Макс. размер открытого места соединения	Макс. число соединителей	Тип соединения	Разветвление
Gelsnap-A-10/5-80	10	5	80	3 пары	Тупиковое	Макс. 2 кабеля
Gelsnap-B-14/5-130	14	5	130	10 пар	Тупиковое/ проходное	Макс. 2 кабеля
Gelsnap-C-18/5-180	18	5	180	30 пар	Тупиковое/ проходное	Макс. 2 кабеля

Размеры муфты

Размеры приведены в мм.

Маркировка	L1	L2	L3	L4	A	C	D
Gelsnap-A-10/5-80	130	155	-	-	64	33	-
Gelsnap-B-14/5-130	-	-	225	290	-	33	80
Gelsnap-C-18/5-180	-	-	270	335	-	33	80

Состав комплекта

Состав комплекта муфты GELSNAP:

- Две полумуфты заполненные гелем
- Скрепляющая пружина для поддержки геля под постоянным давлением
- Стягивающие пояски для каждого конца муфты
- Приспособление для ослабления растягивающего усилия
- Инструкция по монтажу

Tyco, Raychem и GELSNAP являются торговыми марками.

Приведенные здесь сведения, а также рисунки, иллюстрации и схематические изображения, которые предназначены только для цели иллюстрации являются достоверными. Однако, фирма Tyco Electronics не даёт никаких гарантий относительно точности и полноты этой информации и не несёт никакой ответственности за её использование. Обязательства фирмы Tyco Electronics должны быть сформулированы в "Стандартных условиях продажи" для данного изделия, но ни в коем случае фирма Tyco Electronics не несёт ответственности за какие - либо случайные, косвенные или вытекающие как следствие убытки, связанные с продажей, перепродажей, применением или неправильным применением данного изделия. Пользователи должны независимо оценить пригодность изделия в работе.

Tyco Electronics Raychem NV
Telecom Outside Plant
Diestsesteenweg 692
3010 Kessel-Lo, Belgium
Tel.: 32-16 351 011
Fax: 32-16 351 697
www.tycoelectronics.com

Тайко Электроникс Райхем Украина
ул. Фроловская 9-11
04070, г. Киев
Тел. 380-44-238 6595
Факс. 380-44-238 6596
www.telecomosp.com

Тайко Электроникс Райхем Россия
Ленинградский проспект, 72, офис 807
125315, г. Москва
Тел. 7-095-7211888
Факс. 7-095-7211891
www.telecomosp.com
www.raychem-telecom.ru